



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



No: Dz2019103820

中国认可  
国际互认  
检测

TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人: 广东左向照明有限公司

产品型号名称: Z-ZFJC-E15W-1241A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检验类别: 分型试验


国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2019103820

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	Z-ZFJC-E15W-1241A
认证委托人	广东左向照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东左向照明有限公司	生产日期	2019 年 9 月
生产企业	广东左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 9 月 29 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 Z-ZFJC-E18W-1631C 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具）。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">             签发日期: 2019 年 9 月 23 日         </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 张德成


审核: 谢锋

编制: 王明

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

№: Dz2019103820

共 5 页 第 2 页

认证委托人	广东左向照明有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇信恒路 42 号		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758003
产品照片			

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2019103820

共5页 第3页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: Z-ZFJC-E15W-1241A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC2.9V
- 11) 主电功耗: 15W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 分型产品与主型产品差异: 外形尺寸、主电功耗和 LED 数量不同;
- 6) 与以下产品配接工作:  
广东左向照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)。

三、产品关键件描述:

LED 光源  
规格: DC2.8V-DC2.9V, 0.2W  
型号: T-2835B24-POB6  
生产者: 深圳市晶锐光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司

No: Dz2019103820

产品型号：Z-ZFJC-E15W-1241A

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 $\geq 28$ )	合格	配接广东左向照明有限公司生产的 Z-D-0.5KV A-1833A 型应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和 ZX-C-01A 型应急照明控制器。
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 0.22 应急工作时间： 111min50s 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 527.8 放电 80min 后光通量(lm)： 519.2 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度( $^{\circ}\text{C}$ )： 38.3	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	低温试验	7.12	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 509.7 应急工作时间： 98min40s	合格	/
9	外壳防护等级试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合格	/
10	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司  
产品型号：Z-ZFJC-E15W-1241A

№：Dz2019103820  
共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 0.22 应急工作时间： 97min26s 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 527.8 放电 80min 后光通量 (lm)： 519.2 断开光源或光源不符合要求时，充 电 24h、放电 80min，内部发热元 件表面温度 (℃)： 38.3	合格	配接广东 左向照明 有限公司 生产的 Z-D-0.5KV A型应急 照明集中 电源(消防 应急灯具 专用应急 电源)和 ZX-C-01A 型应急照 明控制器。
以下空白。					